Обновление SPEEDCAM

1. Откройте приложение "DataDL_Tool.exe" .

😡 Обновление данны	ых			-		×
	HID ports:	▼ Γ»УРБ¬SYGPSΦ¤sÏT	3			
Загрузчик				Address: 0x	00	
Голосовой пакет				Address: 0x	7D000	-
Прошивочный компон	ент			Address:0x		_
П Открыть				Address: 0x		
Выполнение						
	Выполнить		Отмена			

2. Подключите модуль GPS к компьютеру, используя кабель USB, входящий в комплект. Драйвера установятся автоматически. Если все правильно было сделано, то красный сигнал станет гореть зеленым цветом.

🚾 Обновление дан	ных			-		×
	XRGPS Devic HID ports:	:e: 0 GPSФ×sÏT3Б→SУіЙ	ۆנ¦∾	·]		
Загрузчик			1	Address: 0x	00	
Голосовой пакет			-/	Address: 0x	7D000	
Прошивочный компа	онент			Address: 0x		
П Открыть				Address: 0x		
−КэѕЭПВФШЅш¶И —						-
	Выполнить		Отмен	a		

 Сначала необходимо стереть старые данные из модуля. Для этого необходимо установить флажок напротив поля «Прошивочный компонент», затем нажать кнопку Открыть, и выбрать файл "2M.bin" из разархивированного комплекта прошивки. После этого нажмите кнопку «Выполнить»

🥨 Обновление данных			—		\times
XRGPS Devi HID ports:	ce: 0 GPSФ≈sÏT3Б¬SУiЙ№¦JЎ	0			
открыть		Add	ress: 0x 0	0	_
Голосовой пакет Открыть		Add	ress: 0x 7	7D000	_
Прошивольный компонент Прошивольный компонент С:\Users\ реликий\Pesk	t op\ ,∎≎\ 2M .bin	Ado	dress:0x3	300000	
Открыть		Ado	dress: 0x		
⊂КэзЭПВФШЅш¶И					
Выполнить		Отмена			

4. Запустится процесс очистки памати устройства, при этом в окне приложения будет отображаться прогресс.

🚾 Обновление данных	- 🗆 X
XRGPS Device: 0 ▼ HID ports: GPSΦ≠sÏT3Б→SYIЙ№¦JЎ	
Загрузчик	Address: 0x 00
Голосовой пакет	Address: 0x 7D000
Прошивочный компонент Открытъ C:\Users\великий\Desktop\r80\2M .bin	Address: 0x 300000
П Открыть	Address: 0x
Выполнить Отмена	3

- 5. После выполнения процедуры прогресс остановится, заполнив полностью шкалу. Это значит, что процесс выполнен успешно, и необходимо переходить непосредственно к загрузке новой базы данных. Для этого необходимо еще раз нажать «Открыть» в этом же разделе «Прошивочный компонент», выбрать "Speedcam.bin", и нажать кнопку «Выполнить». Дождаться, когда прогресс-бар остановится, заполнив всю область.
- 6. Отсоедините модуль и закройте приложение. Все. Процесс обновления завершен.